

Project : Installation de Gauddi sur un écran Philips T-line
Version : 2
Date : 8-7-2019

Étape 1 Configuration écran Philips Android T-Line

Nécessaires :

- Clé USB (8GO+)
- Clavier USB
- Connexion Internet, de préférence câblée, sinon Wi-Fi)

Préparer L'USB

1. Rendez-vous à <https://get.gauddi.com/philips/install/t-line.zip> et téléchargez le fichier.
2. Extraire les fichiers du zip téléchargé vers le périphérique USB (système de fichier FAT, minimFRm 8GO).
3. Assurez-vous que les fichiers sont exportés vers le chemin suivant : <usb drive>\philips\app\installer-vX.X.X.apk (X est variable)
4. En option : ajouter des firmware Android à <usb drive>\firmware\<version>.zip
5. Brancher la clé USB à l'écran Philips.

Préparer le périphérique

6. Connecter le périphérique à l'alimentation électrique/PoE et attendre que le périphérique démarre complètement. Lorsque l'écran « Bienvenue » est affiché, continuer le manuel à partir de l'étape 9. Sinon, continuer le manuel à partir de l'étape 7.

Réinitialisation usine

7. Rendez-vous au **Menu Principal: Menu + Volume Moins**. Saisir le mot de passe administrateur (défaut '1234') et appuyer sur 'OK'.
8. Sélectionner **Paramètres** et ensuite **Outils Système**; appuyer sur **Réinitialisation usine** et **Confirmation** en sélectionnant **Réinitialisation usine** encore une fois. Appuyer sur **OK** pour démarrer la réinitialisation usine. L'écran s'éteindra automatiquement et redémarrera en commençant la séquence de réinitialisation. Après quelques minutes, vous trouverez à l'écran « Bienvenue »

Configuration première utilisation

9. Menu de Paramètres linguistiques : choisissez votre langue préférée et appuyez sur **Démarrer**.
10. Type de réseau : **Sélectionner Ethernet** et appuyer sur **Suivant** (Il est préférable d'utiliser une connexion câblée).
11. Paramètres réseau : **Sélectionner DHCP** et appuyer sur **Suivant**.
12. Paramètres écran Signage : **Importer les paramètres d'écran Signage à partir de l'USB** et appuyer sur **Suivant**.
13. Clonage de fichiers média vers interne : **Appuyer sur Sauter**
14. Configuration finie : **Appuyer sur Terminer**





Configuration du périphérique

15. Rendez-vous au **Menu Principal: Menu + Volume Moins**. Saisir le mot de passe administrateur (défaut '1234') et appuyer sur 'OK'.
16. Ouvrir **Paramètres** et sélectionner **Date & Heure**, ouvrir ensuite **Sélectionner zone horaire** et **Sélectionnez votre zone horaire actuelle**.
17. Rendez-vous à **Écran Signage** dans le menu de gauche. Ouvrir **Démarrage sur Source**, puis sélectionner **Entrée** et choisir **Personnalisé**.
18. Retourner à **Écran Signage** dans le menu de gauche. Ouvrir **Personnaliser Appli** et ensuite **Sélectionner Appli**. Sélectionner **Gaudi**.
19. Rendez-vous à **Écran Signage** dans le menu de gauche. Ouvrir **Modifier le mot de passe Administrateur**.
Saisir le mot de passe actuel (défaut :1234) puis le nouveau mot de passe "2580" (sauvegarder/retenir ce mot de passe, vous en aurez besoin pour configurer le périphérique).
20. Rendez-vous à **Options développeur** dans le menu de gauche et régler sur **désactivé** (appuyer sur **Activé** dans le coin en haut à droite).
21. Rendez-vous à **Écran** dans le menu de gauche. Sélectionner **Luminosité** dans le menu de droite et régler sur luminosité maximale.
22. Retourner au **Menu Principal: Menu + Volume Moins**. Saisir le mot de passe administrateur et appuyer sur 'OK'.
23. Ouvrir **Applis** et démarrer l'**appli Gaudi**.

Installateur Gaudi

23. Suivre les instructions de l'installateur Gaudi. Lorsque l'installateur vous demande d'appuyer sur « **OK** », s'assurer que le clavier est connecté et appuyer ensuite sur « **Entrée** ». (NB : vous pouvez redémarrer l'installateur à tout moment en appuyant sur « **0** » sur le clavier)
24. Lorsque l'installateur vous demande de vérifier la connexion internet, vérifier votre câble réseau ou activer le Wi-Fi :
 - a. Rendez-vous au Menu Principal : appuyer sur **Accueil** et tout de suite après **1 8 8 8**.
 - b. Ouvrir **Paramètres** et sélectionner **Wi-Fi**.
 - c. Sélectionner **Activer** et configurer le réseau souhaité. Sélectionner le réseau souhaité et saisir le mot de passe.
 - d. Appuyer sur le bouton « retour » **trois fois** pour revenir dans l'installateur.

Project : Installation de Gaudi sur un écran Philips T-line
Version : 2
Date : 8-7-2019

Étape 2 : Connecter votre périphérique Philips avec la licence Gaudi

Avant de pouvoir vous connecter au CMS Gaudi, vous devez effectuer les deux étapes précédentes. Vous connectez finalement votre écran au CMS Gaudi. Consulter les deux options comment y procéder.

Ouvrir cms.gaudi.com (option 1)

1. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou PC et rendez-vous sur cms.gaudi.com. Connectez-vous en utilisant vos coordonnées.
2. Pointez sur le coin en haut à droite et cliquez sur enregistrer le lecteur. Saisir le code d'enregistrement, qui est le nombre à 8- chiffres sur l'écran Philips. Donnez un nom à votre écran.
3. Appuyer sur enregistrer. Votre écran se connectera automatiquement avec le Gaudi cms.
4. Vous pouvez commencer à créer et à planifier des campagnes de qualité professionnelle. Besoin d'aide ? Regardez notre vidéo [How-To-create campaigns & playlists](#)



Code reçu de la part de Gaudi (option 2)

1. Assurez-vous que vous voyez un nombre à 8 chiffres sur l'écran Philips. Saisir **8, 8, 8, 8** sur la télécommande.
2. Vous pouvez maintenant saisir le code que vous avez reçu de Gaudi. Après la saisie, appuyer sur « OK ». Le système confirmera que l'écran Philips a été enregistré dans le Gaudi CMS.
3. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou PC et rendez-vous sur cms.gaudi.com. Connectez-vous en utilisant vos coordonnées.
4. Vous pouvez commencer à créer et à planifier des campagnes de qualité professionnelle. Besoin d'aide ? Regardez notre vidéo [How-To-create campaigns & playlists](#)