

Project : Factory Reset van een LG webOS 4.0 scherm
Versie : 1
Datum : 12-11-2018

Factory Reset van een LG webOS 4.0 scherm

1. Zet het LG webOS 4.0 scherm aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.
2. Mocht het scherm niet opstarten met het **Ready to Use Menu**, dan is het verstandig om een **Factory Reset** uit te voeren.
3. Open het **Settings Menu** door op de knop **Settings** op de afstandsbediening te drukken en selecteer vervolgens de **Admin optie**. Druk op **OK** om de **Switch op ON** te zetten. Toets de **Pincode** in (Standaard: 000000).
4. De admin opties zijn ingesteld. Ga in het Menu naar **Factory Reset** en klik op **OK**.
5. Druk op **Confirm** en het scherm zal resetten en zal worden uitgeschakeld.
6. Zet het scherm opnieuw aan, je komt nu terecht in het **Ready to Use Menu**.
7. Ga verder met de setup van het scherm en het installeren van de Gaudi software.