



Project : Installatiehandleiding Gauddi op een LG webOS 3.2 scherm met USB

Versie : 2 Datum : 12-11-2018

Stap 1: Setup van een LG webOS 3.2 scherm

Als dit de eerste keer is dat je het LG webOS scherm gebruikt, kun je het beste de volgende stappen uitvoeren:

Setup scherm

- 1. Zet de LG-monitor aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.
 - a. Het scherm start op in het **Ready to Use** Menu, selecteer **Go to Settings** en druk op Start.
 - b. Mocht het scherm niet opstarten met dit menu, geef het scherm dan een Factory Reset. Hoe je dit doet, kun je vinden in de handleiding: Factory Reset webOS 3.2.
- 2. Selecteer de General optie in het Settings Menu. Ga naar de Date & Time option. Stel deze in op Set Automatically. Ga vervolgens naar de Timezone optie en selecteer het juiste Continent, Land en Stad.
- Vervolgens kom je in het menu Network Settings waar je de internetverbinding kunt instellen, wij adviseren een wired connection. Gebruik de Network optie in het Settings Menu om een wificonnectie in te stellen of de netwerkinstellingen.
- 4. Gefeliciteerd! Jouw LG webOS 3.2 scherm is nu klaar voor installatie van de Gauddi software. Hoe dit moet kun je vinden in stap 2.





Project : Installatiehandleiding Gauddi op een LG webOS 3.2 scherm met USB

Versie : 2 Datum : 12-11-2018

Stap 2: Installatie van de Gauddi software op een LG webOS 3.2 scherm met USB

- 1. Bekijk in ons online Support Centre of het webOS 3.2 scherm wordt ondersteund.
- 2. Download één van de bestanden hieronder (700 mb):

Models (SM5D en SM5KD):

http://cdn.gauddi.com/firmware/webos/webOS32_040310.zip

3. Verplaats het gedownloade bestand naar de USB-stick. De bestandsnaam op de USB ziet er als volgt uit:

\LG_SCREEN\<firmware>.epk \scap_installation.json

- 4. Let op dat het webOS scherm uitgeschakeld is.
- 5. Plaats de USB-stick in het webOS scherm.
- 6. Schakel het scherm aan en de software update zal automatisch opstarten.
- Het webOS scherm zal na het opnieuw opstarten automatisch de Gauddi software installeren.
- 8. Wanneer de installatie is uitgevoerd zal het webOS
 - scherm aangeven dat er "no input signal" is. Schakel het webOS scherm uit, verwijder de USB-stick en zet het scherm opnieuw aan.
- 9. Gefeliciteerd Gauddi is met succes geïnstalleerd op het webOS 3.2 scherm. De laatste stap is het scherm koppelen met de Gauddi licentie.







Project : Installatiehandleiding Gauddi op een LG webOS 3.2 scherm met USB

Versie : 2 Datum : 12-11-2018

Stap 3: Koppelen van een LG webOS scherm met een Gauddi licentie

Koppel het LG webOS scherm in cms.gauddi.com (optie 1)

- 1. Je hebt voorafgaand aan deze installatie een licentie gekocht.
- 2. Open vervolgens een browser op een pc en ga naar cms.gauddi.com en log in met jouw gegevens.
- 3. Ga naar de rechterbovenhoek op het dashboard en klik op **registreer player**, vul de registratiecode in (dit is het 8-cijferige nummer wat op het LG webOS scherm verschijnt). Tot slot geef je de player een naam.
- 4. Druk op Registreer. Jouw scherm zal automatisch verbinding maken met Gauddi CMS. Het scherm is klaar voor een uitzending via Gauddi CMS.
- 5. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal. Hoe? <u>Bekijk onze How-To-Video:</u> Een campagne & uitzending start in Gauddi.

Open cms.gauddi.com en noteer de registratiecode van Gauddi (optie 2)

- 1. Wanneer je een 8-cijferige code ziet op het LG-scherm, voer dan 8,8,8,8 in op de afstandsbediening.
- 2. Vervolgens kun je hier de code invoeren die je hebt ontvangen van Gauddi. Nadat je deze hebt ingevoerd, klik op **OK**. Het systeem zal bevestigen dat het LG webOS scherm geregistreerd voor Gauddi CMS.
- 3. Open een browser op een pc en ga naar cms.gauddi.com en log in met jouw gegevens.
- 4. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele tv-kanaal door een campagne en uitzending te maken. Hoe? Bekijk onze How-To-Video: Een campagne & uitzending start in Gauddi.

