

Project : Installatie Gauddi software op Philips D-line monitor incl firmware update
Version : 8
Date : 15-2-2018

Stap 1: Setup Philips Android D-line scherm

Klaarmaken USB

1. Ga naar op een PC naar <https://get.gauddi.com/philips/install/d-line.zip> en download bovenstaand bestand
2. Pak het bestand uit naar het USB-apparaat (bestandssysteem FAT, minimaal 8GB)
3. Controleer de volgende bestanden:
<usb drive>\philips\app\installer.apk
4. Optioneel: voeg firmware toe <usb drive>\firmware\<version>.zip
5. Plug het USB-apparaat in het Philips scherm.

Vorbereiden scherm

6. Klap de **remote-control sensor** aan de achterkant van het scherm naar beneden.
7. Gebruik de afstandsbediening om het scherm aan te zetten en wacht totdat deze volledig is opgestart. Wanneer het scherm opstart met de melding 'Welcome', dan kun je de handleiding vervolgen vanaf **stap 11**.

Fabrieksinstellingen

8. Druk op **Home** en open **Configuratie1**. Selecteer **Factory Reset** en bevestig de actie.
9. Ga naar het **Main Menu**: druk op **Home** en direct op **1 8 8 8**.
10. Selecteer **Settings** en vervolgens **System Tools**; druk op **Factory Reset** en bevestig door opnieuw **Factory Reset** te selecteren. Kies **OK** om de reset te starten, het scherm, zal automatisch opnieuw opstarten en de melding 'Welcome' verschijnt.

Setup eerste gebruik

11. De taalkeuze: Selecteer de gewenste taal en kies **Start**
12. Netwerktipe: Selecteer Ethernet en kies **Volgende** (Wij adviseren een bekabelde internetverbinding).
13. Type verbinding: Selecteer DHCP en kies **Volgende** om te bevestigen.
14. Instellingen Signage Display: **Import Signage Display Settings from USB** en druk op **Next**.
Als je de melding ziet 'Could not find source file', selecteer 'skip' (zie stap 17).
15. Kopieer interne mediabestanden: Selecteer **Overslaan**
16. Setup voltooid: Selecteer **Voltoeien**
17. Indien je '**Skip**' heeft geselecteerd in stap 14, voer dan de volgende stappen uit:
 - a. Open het Hoofdmenu: selecteer **Home** en toets daarna direct **1 8 8 8** in.
 - b. Kies **Apps** en open **Bestandsbeheer**.
 - c. Navigeer naar **/mnt/usb_storage/philips/app** via **OK**.
 - d. Open '**installer.apk**' en kies **Installeren**.
 - e. Selecteer **Gereed**.

Project : Installatie Gaudi software op Philips D-line monitor incl firmware update
Version : 8
Date : 15-2-2018

Apparaat configuratie

18. Ga naar het **Hoofdmenu**: selecteer **Home** en toets daarna direct **1 8 8 8** in.
19. Open **Instellingen**: selecteer **Datum & Tijd**, kies **Tijdzone selecteren**, stel de juiste tijdzone in en druk op **OK**.
20. Ga naar **Signage Display** in het linker menu. Open **Aangepaste App** en daarna **Selecteer app**. Selecteer **Gaudi** en daarna **Opslaan**.
21. Druk op **Home** en navigeer naar **Configuratie1**. In het rechtermenu, open **Boot on source** en selecteer **Custom**.
22. Ga naar **Advanced option**, open **Power Save** en selecteer **Mode1**.
23. Schakel het scherm uit en daarna (na ongeveer 10 seconden) weer aan. De Gaudi installer zal opstarten.

Gaudi Installer

24. Volg de instructies van de Gaudi installer.
25. Controleer de internetverbinding door te checken of de netwerk kabel juist verbonden is met het scherm of verbind via WiFi:
 - a. Ga naar het Main Menu: druk op **Home** en direct op **1 8 8 8**.
 - b. Open **Settings** en selecteer **Wi-Fi**.
 - a. Selecteer **Inschakelen** en configureer het gewenste netwerk.
 - b. Druk op de 'vorige' knop **driemaal** om terug te keren naar de installer.

Android firmware update (handmatig)

Voer dit alleen uit als de Gaudi installer dit vraagt

26. Ga naar het Main Menu: druk op **Home** en direct op **1 8 8 8**.
27. Open **Settings** en kies **About**.
Open **System updates**, selecteer het updatebestand door op **OK** te drukken.
Het scherm zal opnieuw opstarten en de firmware update uitvoeren, dit kan enkele minuten duren.
28. Na de firmware update moet opnieuw een **Factory Reset** worden uitgevoerd. In dat geval volg dan deze handleiding opnieuw vanaf **stap 8**.

Controleren datum/tijd

29. Open het menu door op **Home** te drukken, ga naar de **Advanced option**, kies **Datum & tijd**. Controleer de datum en tijd. Als deze niet overeenkomen, schakel **Auto sync** uit (**Off**) en schakel deze direct weer aan (**On**).

USB-apparaat

30. Verwijder het USB-apparaat niet, deze is nodig om in de toekomst eventuele updates uit te voeren.

Project : Installatie Gaudi software op Philips D-line monitor incl firmware update
Version : 8
Date : 15-2-2018

Stap 2: Koppelen Philips Android scherm met Gaudi licentie

Registratiecode op het scherm (optie 1)

1. Open een browser op jouw pc of telefoon en ga naar cms.gaudi.com en log in met jouw gegevens.
2. Ga naar de rechterbovenhoek op het dashboard en klik op **register player**, vul de registratiecode in (dit is het 8-cijferige nummer wat op het scherm verschijnt). Tot slot geef je de player een naam.
3. Druk op **register**. Jouw scherm zal automatisch verbinding maken met Gaudi CMS. Het scherm is klaar voor een uitzending via Gaudi CMS.
4. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal. Hulp nodig? [Bekijk onze How-To-Video: Een campagne & uitzending start in Gaudi.](#)



Registratiecode van Gaudi ontvangen (optie 2)

1. Wanneer je een 8-cijferige code ziet op het scherm, voer dan **8,8,8,8** in op de afstandsbediening.
2. Vervolgens kun je hier de code invoeren die je hebt ontvangen van Gaudi. Nadat je deze hebt ingevoerd, klik op **OK**. Het systeem zal bevestigen dat het scherm geregistreerd voor Gaudi CMS.
3. Open een browser op jouw pc of telefoon en ga naar cms.gaudi.com en log in met jouw gegevens.
4. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal. Hulp nodig? [Bekijk onze How-To-Video: Een campagne & uitzending start in Gaudi.](#)