

Project : Installer Gaudi sur un écran Philips D-line avec mise à jour du firmware  
Version : 8  
Date : 15-2-2018

## Étape 1 Configuration de votre écran Philips Android D-Line

### Préparer L'USB

1. Rendez-vous à <https://get.gauddi.com/philips/install/t-line.zip> et téléchargez le fichier.
2. Extraire les fichiers du zip téléchargé vers le périphérique USB (système de fichier FAT, minimum 8GO).
3. Assurez-vous que les fichiers sont exportés vers le chemin suivant:  
<usb drive>\philips\app\installer.apk
4. En option : ajouter des firmware Android à <usb drive>\firmware\<version> .zip
5. Brancher la clé USB à l'écran Philips.

### Préparer le périphérique

6. Retirer le **capteur de télécommande** au dos de l'écran.
7. Pour commencer la configuration, utiliser la télécommande pour allumer l'écran Philips et attendre la fin de l'allumage. Si le périphérique démarre avec un assistant, vous pouvez continuer avec l'étape 11.

### Réinitialisation usine

8. Appuyer sur **Accueil** et ouvrir **Configuration1**. Sélectionner **Réinitialisation usine** et confirmer l'action.
9. Rendez-vous au Menu Principal: appuyer sur **Accueil** et tout de suite après **1 8 8 8**.
10. Sélectionner **Paramètres** et ensuite **Outils Système**; appuyer sur **Réinitialisation usine** et **Confirmation** en sélectionnant **Réinitialisation usine** encore une fois. Appuyer sur **OK** pour démarrer la réinitialisation usine. L'écran s'éteindra automatiquement et redémarrera en commençant la séquence de réinitialisation. Après quelques minutes, vous vous trouverez à l'écran « Bienvenue ».

### Première utilisation du périphérique

11. Menu de Paramètres linguistiques : choisissez votre langue préférée et appuyez sur **Démarrer**.
12. Type de réseau: **Sélectionner Ethernet** et appuyer sur **Suivant** (Il est préférable d'utilisation une connexion câblée).
13. Paramètres réseau: **Sélectionner DHCP** et appuyer sur **Suivant**.
14. Paramètres écran Signage : **Importer les paramètres d'écran Signage à partir de l'USB** et appuyer sur **Suivant**.  
Lorsque vous voyez le message « fichier source introuvable », sélectionner « sauter » (vous devez effectuer l'étape 17 plus tard).
15. Clonage de fichiers média vers interne: **Appuyer sur Sauter**
16. Configuration finie: **Appuyer sur Terminer**
17. Veuillez effectuer les étapes suivantes si vous avez sélectionné **»Sauter »** à l'étape 14:
  - a. Rendez-vous au Menu Principal: appuyer sur **Accueil** et tout de suite après **1 8 8 8**.
  - b. Sélectionner **Appliset** ouvrir **Gestionnaire de fichiers**
  - c. Naviguer vers **/mnt/usb\_storage/philips/app** en utilisant **OK** sur la télécommande
  - d. Ouvrir **'installer.apk'** et choisir **Installer**
  - e. Sélectionner **Terminé**

Project : Installer Gaudi sur un écran Philips D-line avec mise à jour du firmware  
Version : 8  
Date : 15-2-2018

### Configuration du périphérique

18. Rendez-vous au Menu Principal: appuyer sur **Accueil** et tout de suite après **1 8 8 8**.
19. Ouvrir **Paramètres** et sélectionner **Date & Heure**, ouvrir ensuite **Sélectionner zone horaire** et **Sélectionnez votre zone horaire actuelle**.
20. Retourner à **Écran Signage** dans le menu de gauche. Ouvrir **Personnaliser Appli** et ensuite **Sélectionner Appli**. Sélectionner **Gaudi** et appuyer sur **Enregistrer**.
21. Appuyer sur **Accueil** et naviguer vers **Configuration1**. Dans le menu de droite, ouvrir **Démarrage sur source** et sélectionner entrée **Personnalisé**.
22. Rendez-vous à **Options avancées**, ouvrir **Économie d'énergie** et sélectionner **Mode1**.
23. Veuillez éteindre l'écran et le rallumer (après environ 10 secondes). L'installateur Gaudi démarrera automatiquement après environ 10 à 20 secondes.

### Installateur Gaudi

24. Suivre les instructions de l'installateur Gaudi
25. Lorsque l'installateur vous demande de vérifier la connexion internet, vérifier votre câble réseau ou activer le Wi-Fi :
  - a. Rendez-vous au Menu Principal: appuyer sur **Accueil** et tout de suite après **1 8 8 8**.
  - b. Ouvrir **Paramètres** et sélectionner **Wi-Fi**.
  - c. Sélectionner **Activer** et configurer le réseau souhaité. Sélectionner le réseau souhaité et saisir le mot de passe.
  - d. Appuyer sur le **bouton** » retour « **trois fois** pour revenir dans l'installateur.

### Mise à jour du firmware Android (manuellement)

*Effectuer cette action uniquement lorsque l'installateur vous le demande.*

26. Rendez-vous au Menu Principal: appuyer sur **Accueil** et tout de suite après **1 8 8 8**.
27. Ouvrir **Paramètres** et sélectionner **A propos de**.  
Ouvrir **Mises à jour système**, sélectionner le fichier de mise à jour en appuyant sur **OK**.  
L'écran redémarrera pour effectuer la mise à jour et démarre encore une fois lorsque l'opération est terminée
28. Après la mise à jour du firmware, il faut procéder à une **réinitialisation usine**. Reprendre le manuel à l'étape 8.

### Vérification de la date/de l'heure

29. Ouvrir le menu en appuyant sur **Accueil** et naviguer vers **Options avancées**. Ouvrir **Date & heure** et vérifier la date/l'heure. Si la date ou l'heure sont inexactes, désactiver **Auto sync** et le réactiver ensuite.

### Périphérique USB

30. Ne pas retirer le périphérique USB de l'écran, il est nécessaire pour les mises à jour futures.

Project : Installer Gaudi sur un écran Philips D-line avec mise à jour du firmware  
Version : 8  
Date : 15-2-2018

## Étape 2 : Connecter votre périphérique Philips avec la licence Gaudi

Avant de pouvoir vous connecter au CMS Gaudi, vous devez effectuer les deux étapes précédentes. Vous connectez finalement votre écran au CMS Gaudi. Consulter les deux options comment y procéder.

### Ouvrir [cms.gaudi.com](https://cms.gaudi.com) (option 1)

1. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou PC et rendez-vous sur [cms.gaudi.com](https://cms.gaudi.com). Connectez-vous en utilisant vos coordonnées.
2. Pointez sur le coin en haut à droite et cliquez sur enregistrer le lecteur. Saisir le code d'enregistrement : c'est le nombre à 8 chiffres sur l'écran Philips. Donnez un nom à votre écran.
3. Appuyer sur enregistrer. Votre écran se connectera automatiquement avec le Gaudi cms.
4. Vous pouvez commencer à créer et à planifier des campagnes de qualité professionnelle. Besoin d'aide? Regardez notre vidéo [How-To-create campaigns & playlists](#)



### Code reçu de la part de Gaudi (option 2)

1. Assurez-vous que vous voyez un nombre à 8 chiffres sur l'écran Philips. Saisir 8, 8, 8, 8 sur la télécommande.
2. Vous pouvez maintenant saisir le code que vous avez reçu de Gaudi. Après la saisie, appuyer sur « OK ». Le système confirmera que l'écran Philips a été enregistré dans le Gaudi CMS.
3. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou PC et rendez-vous sur [cms.gaudi.com](https://cms.gaudi.com). Connectez-vous en utilisant vos coordonnées.
4. Vous pouvez commencer à créer et à planifier des campagnes de qualité professionnelle. Besoin d'aide? Regardez notre vidéo [How-To-create campaigns & playlists](#)