

Project : Installation de Gaudi sur un écran Philips Q-line
Version : 1
Date : 23-4-2018

Étape 1 Configuration de votre écran Philips Android Q-Line

Nécessaires :

- Clé USB (8GO+)
- Clavier USB
- Connexion Internet (de préférence câblée, sinon Wifi)

Préparer L'USB

1. Rendez-vous à <https://get.gauddi.com/philips/install/q-line.zip> et **téléchargez le fichier**.
2. Extraire les fichiers du zip téléchargé vers le périphérique USB (système de fichier FAT, minimum 8GO).
3. Assurez-vous que les fichiers sont exportés vers le chemin suivant : <usb drive>\philips\app\install-vX.X.X.apk (X est variable)
4. En option : ajouter des firmware Android à <usb drive>\firmware\<version>.zip
5. Brancher la clé USB à l'écran Philips.

Préparer le périphérique

6. Retirer le **capteur de télécommande** au dos de l'écran.
7. Pour commencer la configuration, utiliser la télécommande pour allumer l'écran Philips et attendre la fin de l'allumage. Lorsque le périphérique démarre un assistant, vous pouvez continuer vers **Première utilisation du périphérique**, sinon vous continuez le manuel à **Réinitialisation Usine**.

Réinitialisation usine

8. Appuyer sur **Accueil** et tout de suite après **1 9 9 9 retour** .
9. Sélectionner **Réinitialisation usine**. Choisir **OK** pour démarrer la réinitialisation usine. L'écran s'éteint automatiquement après 10 secondes. Rallumer l'écran avec la télécommande. Lorsque la réinitialisation usine a réussi, vous arrivez à l'écran «Bienvenue».

Première utilisation du périphérique

10. Menu de Paramètres linguistiques: choisissez votre langue préférée et appuyez sur **Démarrer**.
11. Type de réseau: **Sélectionner Ethernet** et appuyer sur **Suivant** (Il est préférable d'utiliser une connexion câblée).
12. Paramètres réseau: **Sélectionner activer** au Bouton Principal.
13. Paramètres écran Signage: **Importer les paramètres d'écran Signage à partir de l'USB** et appuyer sur **Suivant**.
14. Clonage de fichiers média vers interne: **Appuyer sur Sauter**
15. Configuration finie: **Appuyer sur Terminer**

Configuration du périphérique

16. Rendez-vous au Menu Principal: appuyer sur **Accueil** et tout de suite après **1 8 8 8**.
17. Ouvrir **Paramètres** et sélectionner **Date & Heure**, ouvrir ensuite **Sélectionner zone horaire** et **Sélectionnez votre zone horaire actuelle**.
18. Retourner à **Écran Signage** dans le menu de gauche. Ouvrir **Personnaliser Appli** et ensuite **Sélectionner Appli**. Sélectionner **Gauddi** et appuyer sur **Enregistrer**.
19. Appuyer sur **Accueil** et naviguer vers **Configuration1**. Dans le menu de droite, ouvrir **Démarrage sur source** et sélectionner entrée **Personnalis**. Appuyer sur **Enregistrer** pour confirmer.
20. Rendez-vous à **Options avancées**, ouvrir **Économie d'énergie** et sélectionner **Mode1**.
21. Veuillez éteindre l'écran et le rallumer (après environ 10 secondes). L'installateur Gaudi démarrera automatiquement après environ 10 à 20secondes.

Project : Installation de Gaudi sur un écran Philips Q-line
Version : 1
Date : 23-4-2018

Installeur Gaudi

22. Suivre les instructions de l'installateur Gaudi. (NB: vous pouvez redémarrer l'installateur en appuyant sur «0» sur la télécommande)

Vérifier la date/l'heure

23. Ouvrir le menu en appuyant sur **Accueil** et naviguer vers **Options avancées**. Ouvrir **Date & heure** et vérifier la date/l'heure. Si la date ou l'heure sont inexactes, désactiver **Auto sync** et le réactiver ensuite

Périphérique USB

24. Retirer le périphérique USB.

Project : Installation de Gaudi sur un écran Philips Q-line
Version : 1
Date : 23-4-2018

Étape 2: Connecter votre périphérique Philips avec la licence Gaudi

Avant de pouvoir vous connecter au CMS Gaudi, vous devez effectuer les deux étapes précédentes. Vous connectez finalement votre écran au CMS Gaudi. Consulter les deux options comment y procéder.

Ouvrir cms.gaudi.com (option 1)

1. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou PC et rendez-vous sur cms.gaudi.com. Connectez-vous en utilisant vos coordonnées.
2. Pointez sur le coin droite en haut et cliquez sur enregistrer le lecteur. Saisir le code d'enregistrement, qui est le nombre à 8 chiffres sur l'écran Philips. Donnez un nom à votre écran.
3. Appuyer sur enregistrer. Votre écran se connectera automatiquement avec le Gaudi cms.
4. Vous pouvez commencer à créer et à planifier des campagnes de qualité professionnelle. Besoin d'aide? Regardez notre vidéo [How-To-create campaigns & playlists](#)



Code reçu de la part de Gaudi (option 2)

1. Assurez-vous que vous voyez un nombre à 8 chiffres sur l'écran Philips. Saisir **8, 8, 8, 8** sur la télécommande.
2. Vous pouvez maintenant saisir le code que vous avez reçu de Gaudi. Après la saisie, appuyer sur »OK ». Le système confirmera que l'écran Philips a été enregistré dans le Gaudi CMS.
3. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou PC et rendez-vous sur cms.gaudi.com. Connectez-vous en utilisant vos coordonnées.
5. Vous pouvez commencer à créer et à planifier des campagnes de qualité professionnelle. Besoin d'aide? Regardez notre vidéo [How-To-create campaigns & playlists](#)