

Project : Installatiehandleiding Gaudi software op LG webOS player met webOS 4.0
Versie : 1
Datum : 14-2-2020

Stap 1: Setup van een LG WP400 webOS player

Voor de installatie van een LG webOS player met een bestaand scherm, kun je het beste de volgende stappen uitvoeren:

Zet de LG webOS player aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.

1:

- a. De LG webOS player start op in het **Ready to Use Menu**, selecteer **Go to Settings** en druk op **Start**
- b. Selecteer vervolgens de **Admin optie**, druk op **OK** om de **Switch op ON** te zetten.
- c. Toets de **Pincode** in (Standaard: 000000). De admin opties zijn ingesteld.
- d. Ga in het Menu naar **Factory Reset** en klik op **OK**.
- e. Druk op **Confirm** en de LG webOS player zal resetten en zal worden uitgeschakeld.
- f. Zet de LG webOS player opnieuw aan, je komt nu terecht in het **Ready to Use Menu**.
- g. Ga verder met de setup van de LG webOS player en het installeren van de Gaudi software.

Of

1:

- a. Mocht de LG webOS player niet opstarten met dit menu, geef het scherm dan een **Factory Reset**.
 - b. Open het **Settings Menu** door op de knop **Settings** op de afstandsbediening te drukken en selecteer vervolgens de **Admin optie**. Druk op **OK** om de **Switch op ON** te zetten.
 - c. Toets de **Pincode** in (Standaard: 000000).
 - d. De admin opties zijn ingesteld. Ga in het Menu naar **Factory Reset** en klik op **OK**.
 - e. Druk op **Confirm** en het scherm zal resetten en zal worden uitgeschakeld.
 - f. Zet de LG webOS player opnieuw aan, je komt nu wel terecht in het **Ready to Use Menu**.
 - g. Ga verder met de setup van het scherm en het installeren van de Gaudi software.
2. Selecteer de **General optie** in het **Settings Menu**. Ga naar de **Date & Time option**. Stel deze in op **Set Automatically**. Ga vervolgens naar de **Timezone optie** en selecteer het juiste **Continent, Land en Stad**.
3. Vervolgens kom je in het menu **Network Settings** waar je de internetverbinding kunt instellen, wij adviseren een wired connection. Gebruik de **Network optie** in het **Settings Menu** om een wificonnectie in te stellen of de netwerkinstellingen.

Gefeliciteerd! Jouw LG webOS player is nu klaar voor installatie van de Gaudi software. Hoe dit moet kun je vinden in stap 2.




Project : Installatiehandleiding Gaudi software op LG webOS player met webOS 4.0
Versie : 1
Datum : 14-2-2020

Stap 2: Installatie Gaudi software op een LG WP400 webOS player

Voordat je de Gaudi software kunt installeren moet je de LG webOS player voorbereiden op deze installatie. Hoe je dit doet, vind je in stap 1.

1. Open het **Settings Menu** en selecteer de **EZ Settings**.
2. Voer in het **SI Server Settings Menu** vervolgens de volgende instellingen in:
 - a. Stel de **Fully Qualified Domain Name** op **ON**
 - b. Stel de **URL** in op: <https://get.gauddi.com/lgapp/lgapp.zip>
 - c. Stel de **Application Launch Mode** op **Local**
3. Naast de optie Local Application Upgrade, selecteer en bevestig de Remote optie en om de installatie procedure te starten.
4. Na korte tijd verschijnt er een bevestiging op het scherm dat de Gaudi software met succes is geïnstalleerd.
5. Schakel het scherm uit en na 10 seconden opnieuw aan en Gaudi zal na 10 tot 20 seconden automatisch opstarten.
6. De LG webOS player zal controleren of de juiste firmware is geïnstalleerd. Wanneer dit niet het geval is zal hij vragen om de firmware te updaten naar de juiste versie. Het bestand zal ongeveer 450-600mb bedragen en de download tijd hangt af van jouw internetverbinding. Druk op **OK** om te bevestigen.
7. Gefeliciteerd! Je hebt met succes de Gaudi webOS 4.0 versie op de LG webOS player geïnstalleerd. De laatste stap is het scherm koppelen met de Gaudi licentie.



Project : Installatiehandleiding Gauddi software op LG webOS player met webOS 4.0
Versie : 1
Datum : 14-2-2020

Stap 3: Koppelen van een LG WP400 webOS player met een Gauddi licentie

Koppel de LG webOS player in cms.gauddi.com (optie 1)

1. Je hebt voorafgaand aan deze installatie een licentie gekocht.
2. Open vervolgens een browser op een pc en ga naar cms.gauddi.com en log in met jouw gegevens.
3. Ga naar de rechterbovenhoek op het dashboard en klik op **registreer player**, vul de registratiecode in (dit is het 8-cijferige nummer wat op het aangesloten scherm verschijnt). Tot slot geef je de player een naam.
4. Druk op **Registreer**. Jouw LG webOS player zal automatisch verbinding maken met Gauddi CMS. De LG webOS player is klaar voor een uitzending via Gauddi CMS.
5. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal.

Koppel de LG webOS player met een registratiecode van Gauddi (optie 2)

1. Wanneer je een 8-cijferige code ziet op het LG-scherm, voer dan **8,8,8,8** in op de afstandsbediening.
2. Vervolgens kun je hier de code invoeren die je hebt ontvangen van Gauddi. Nadat je deze hebt ingevoerd, klik op **OK**. Het systeem zal bevestigen dat de LG webOS player geregistreerd is in Gauddi CMS.
3. Open een browser op een pc en ga naar cms.gauddi.com en log in met jouw gegevens.
4. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal.

