

Project : Installatie Gaudi software op LG webOS 2.0 scherm
 Versie : 3
 Datum : 27-6-2017

Stap 1: Setup LG webOS scherm

Als dit de eerste keer is dat je het LG webOS scherm gebruikt, kun je het beste de volgende stappen uitvoeren:

Zet het scherm aan

1. Zet de LG monitor aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.
2. Je komt in het Language en Country menu waarin je een taal en land moet selecteren. Vanwege de Factory Reset die je in stap 2 moet uitvoeren, kun je de reeds ingevoerde gegevens laten staan. Klik op **OK**.
3. Klik in het Rotation Menu op de optie; **leave the TV option for first use**.

Factory Reset

1. Open het Settings menu door op de knop **Settings** op de afstandsbediening te drukken en wacht totdat er een chat icoon in de rechterbovenhoek verschijnt.
2. Zodra je dit icoon ziet, druk je op de afstandsbediening snel **0,0,0,0** in en druk vervolgens op **OK** en het **Signage Setup** menu wordt geopend.
3. Druk op de **pijl naar rechts** om Signage Setup te selecteren. Ga dan met de **pijl naar beneden** om Factory Reset te selecteren. Bevestig de optie **Factory Reset** en het scherm zal worden uitgeschakeld.

Setup scherm

1. Zet het LG scherm opnieuw aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.
2. Stel de gewenste taal en locatie in, o.a. door een land en een plaats te kiezen. De tijdszone zal automatisch worden geselecteerd.
3. Wanneer je het scherm gaat gebruiken in de portret of verticale modus, kun je OSD Portrait Mode wijzigen. Wij adviseren om Content Rotation niet aan te passen.
4. Stel vervolgens de internetverbinding in, wij adviseren een bekabelde verbinding.
5. On/Off -Timer: wij adviseren om deze optie niet te gebruiken. Je kunt dit ook regelen in Gaudi CMS.
6. Open opnieuw het Settings menu door op de knop **Settings** op de afstandsbediening te drukken en wacht totdat het chat icoon in de rechterbovenhoek verschijnt. Druk snel **0,0,0,0** in en vervolgens op **OK** en het **Signage Setup** opent.
7. Stel Power Modus in op PWR, Auto Power Off op Off en tot slot DPM op Off.
8. Jouw LG webOS scherm is nu klaar voor installatie van de Gaudi software.

